

	Aastra 6730i*	Aastra 6731i*	Aastra 6751i	Aastra 6753i	Aastra 6755i	Aastra 6757i
<b>Caractéristiques physiques</b>						
Position murale	•	•	•	•	•	•
Prise casque	via prise combiné	via prise combiné		•	•	•
<b>Ecran</b>						
Ecran (nombre de lignes)	3	3	3	3	8 <sup>(1)</sup>	11 <sup>(1)</sup>
Réglage du contraste	•	•	•	•	•	•
<b>Facilités offertes</b>						
Touche Bis	•	•	•	•	•	•
Coupure micro	•	•	•	•	•	•
Main-libre / écoute amplifiée	•	•	•	•	•	•
Touches programmables (directes)	8	8	9 <sup>(2)</sup>	6 (led) + 9 <sup>(2)</sup>	6 (led) + 9 <sup>(2)</sup>	9 <sup>(2)</sup>
Touches de fonctions pré-programmées	10	10	11	8	8	8
Touches virtuelles avec led					6 <sup>(3)</sup>	12 <sup>(4)</sup>
Voyant message (appels non répondus/sonnerie/message)	•	•	•	•	•	•
Transfert	•	•	•	•	•	•
Conférence	•	•	• <sup>(5)</sup>	•	•	•
Multi-ligne (nombre de lignes)	2 <sup>(8)</sup>	2 <sup>(8)</sup>	1	3 <sup>(6)</sup>	4 <sup>(6)</sup>	4 <sup>(6)</sup>
Mise en garde	•	•	•	•	•	•
Prise de ligne sans décrocher	•	•	•	•	•	•
Réglage volume HP/combiné/sonnerie	•	•	•	•	•	•
Taille répertoire privé (numéros/listes)	200	200	200	200	200	200
Taille des journaux d'appels (reçus/émis)	200/ 100	200/ 100	200/ 100	200/ 100	200/ 100	200/ 100
<b>Modules d'extension (option)</b>						
M670i (36 touches - libellé papier)				3	3	3
M675i (60 touches - écran LCD)					3	3
<b>Spécificités terminaux IP/SIP</b>						
Interface Web	•	•	•	•	•	•
TFTP/FTP/ HTTP/HTTPS	•	•	•	•	•	•
Codec G729A - G711 loi a loi µ	•	•	•	•	•	•
Télé-alimentation 802.3af		•	•	•	•	•
Alimentation par bloc secteur	•	• (option)	• (option)	•	•	•
Diffserv / IEEE 802.1p/q : VLAN tagging et QoS	•	•	•	•	•	•
DHCP/SNTP/NTP	•	•	•	•	•	•
SRTP	•	•	•	•	•	•
Switch 2 ports 10/100 base T		•	•	•	•	•
802.1x <sup>(7)</sup>	•	•	•	•	•	•
SIP (RFC 3261) / XML	•	•	•	•	•	•

(1) *rétro-éclairé*

(2) *raccourcis de numérotation sur clavier alphanumérique*

(3) *20 fonctions programmables*

(4) *30 fonctions programmables*

(5) *à partir de la version R2.3.1 du poste*

(6) *jusqu'à 9 lignes au total*

(7) *à partir de la version 2.2 du poste et de la version Aastra 5000 R5.1B*

(8) *jusqu'à 6 lignes au total*

\* *Disponible à partir de la R5.1C*